■NC-M-A33 能力

600V-CV	600V-CVT	600V-IV	600V-VVR	6600V-CV	6600V-CVT
325㎟ 単芯（φ31迄） 60㎟ 3芯（φ31迄）	60㎟ 3芯（φ33迄）	400㎟（φ31迄）	38㎟ 3芯（φ28迄）	150㎟ 単芯（φ29迄） 丸型3芯14㎟は、外径φ34のため不可	不可 （14㎟で外径φ38のため不可）
				活線作業は危険ですのでお止めください。⚠	

■NC-M-A54A 能力

600V-CV	600V-CVT	600V-IV	600V-VVR	6600V-CV	6600V-CVT
500㎟ 単芯（φ38迄） 200㎟ 3芯（φ54迄）	200㎟ 3芯（φ55迄）	500㎟（φ35迄）	200㎟ 3芯（φ53迄）	500㎟ 単芯（φ43迄） 60㎟ 3芯（φ46迄）	60㎟ 3芯（φ50迄）
				活線作業は危険ですのでお止めください。⚠	

充電電動兼用油圧ケーブルカッタ　NC-E54A-36シリーズ

強力36Vブラシレスモータ。世界最速レベル！
充電電動兼用！(AC100Vアダプタ ET36A)は別売
高品質 HIKOKI製バッテリ仕様！
Bluetooth®搭載。スマホで設定変更可能！
高容量4.0Ahバッテリ選択可能！
充電器はUSB充電可能！(スマホ充電可能)
グリップパイプ色は14色選択可能(標準グリーン色)

ACアダプタとセット例

36Vシリーズ専用 AC100Vアダプタ ET36A(別売)
¥73,800 (¥81,180)

600V-CV	600V-CVT	600V-IV	600V-VVR	6600V-CV	6600V-CVT
500㎟ 単芯（φ38迄） 200㎟ 3芯（φ54迄）	200㎟ 3芯（φ55迄）	500㎟（φ35迄）	200㎟ 3芯（φ53迄）	500㎟ 単芯（φ43迄） 60㎟ 3芯（φ46迄）	60㎟ 3芯（φ50迄）
				活線作業は危険ですのでお止めください。⚠	

型 番	出力(kN)	寸法(mm)	質量(kg)	付属バッテリ	付属充電器	充電時間	税別(税込)
NC-E54A-36ZA	122	L386×H286×W80	5.3	BSL 36A18BX(2.5Ah) x2	UC18YDL2	約25分	¥447,100 (¥491,810)
NC-E54A-36ZB		L386×H292×W84	5.6	BSL 36B18BX(4.0Ah) x1	USB充電可能	約40分	¥447,100 (¥491,810)
NC-E54A-36ZH		L386×H239×W80	4.6	なし			¥360,300 (¥396,330)

※ブラックスチールケース(中敷付)付属

ご注意！　マルチパワーツール　ケーブルカッタヘッド　NC-M-A33 NC-M-A54A
充電電動兼用油圧ケーブルカッタ　NC-E54A-36シリーズ

活線作業は危険ですのでお止め下さい。⚠

能力表に表示されている電線のみが適応電線です。それ以外の電線については、保証できません。(電力線、通信線など)
軟鋼、アルミ撚線、ACSR線、鉄線(ピアノ線)など、特殊な電線の切断はできません。
適応外、能力外、メンテナンス不良の切断作業には、危険な場合もあるのでお止めください。
撚線の素線径がφ1mm以下である適応外の電線を切断した場合、刃物と刃物の間に素線が入り込み、完全に切断できない場合があります。(適応外使用)
ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により、切断仕様範囲内においても、切断不可の場合もあります。
長尺ケーブルの端末部以外の切断の際、ケーブル被覆からの側圧抵抗のため、1回の作動で切断できない場合もあります。
古いケーブルの経年硬化や寒冷時の被覆の硬化で、切断仕様範囲内においても、切断不可の場合もあります。
ケーブル切断後、刃先に銅やその他カスが付着した場合、除去ください。その状態で使用した場合、刃先を痛めることがあります。
ケーブルの種類によって、切りカスが跳ね上がる場合がありますので、安全作業にご注意ください。ケーブルの種類により、介在物が切れ残る場合もあります。
バッテリの電圧状態の不良によって、切断できない場合があります。正常なバッテリをお使いください。